

# Fulldoor<sub>hw v2</sub>

Trasmittitore wireless per serramenti con gestione contatti ausiliari

Fulldoor CSI030058

COLORI: bianco

marrone



Ricetrasmittitore a microprocessore 32 bit per porte/“ nestre con antimascheramento magnetico

‡ Contatto magnetico con sensore di Hall e magnete in dotazione

‡ Doppio ingresso per contatti esterni separatamente gestibili con morsettiera ad innesto

‡ Innovativo sensore accelerometrico per la rivelazione di urti, vibrazioni, asportazione

Compatibile con tutte le centrali CSI dotate di radio WLINK.

## Caratteristiche

- Tecnologia a microprocessore low-power a 32 bit
- Sensore di Hall per gestione magnete in dotazione
- Ingressi per contatti esterni singolarmente programmabili connessi con morsettiera multipolare ad innesto
- Accelerometro per la rivelazione di urti, vibrazioni, rimozione
- Ricetrasmittitore in banda 4 integrato (modulo RF in banda 8 installabile su slot predisposto).
- Sensore di Hall per rilevazione mascheramento magnetico.

## Segnalazioni

- LED per segnalazione trasmissione radio e per diagnostica

## Elettriche

- Alimentazione: 3 V<sub>CC</sub> da batteria al litio LT3010 (*non fornita*) con autonomia fino a 8 anni.(1)

## Contenitore / Ambiente

- Box plastico per installazione a parete.
- Grado di protezione IP 20
- Range di temperature da 0°C a +50°C
- Dimensioni: 128 x 26 x 32 mm

1) Durata in funzione delle programmazioni impostate

# 1. CARATTERISTICHE TECNICHE

---

Infocel Infinite 4G	Funzione	Ricetrasmittitore a microprocessore 32 bit per porte/" nestre
Alimentazione	Tensione	3 V <sub>DC</sub> da batteria al litio LT3010
	Autonomia	8 anni ( <i>Stima con 100 trasmissioni giornaliere</i> )
Connessione	Radio	Protocollo WLINK RFPort in banda 4 integrato RFPort banda 8 opzionale ID radio di fabbrica: 6795 (modificabile)
	Portata	100 m ( <i>in campo aperto</i> )
Segnalazioni	Luminose	LED per segnalazioni: • Programmabili per: Tx/Rx radio, Allarme, batteria bassa
Installazione	Ambiente	Interno
	Temperatura	0 ÷ 50 °C
Involucro	Materiale	ABS
	Dimensioni	128 x 26 x 32 mm
Compatibilità		Tutte le centrali CSI con radio WLINK
Programmazione		Via software "MyTool" e "Omnia" (per sistemi Windows®)
Firmware		Aggiornabile tramite USBPod e software NextVersion

Le informazioni contenute in questa scheda sono indicative e possono cambiare senza preavviso

## Centro Sicurezza Italia S.p.A.

Via Signagatta 26 - 10044 Pianezza (TO) - Italia  
Tel. +39 011.966.10.07 - +39 011.967.60.94

P.IVA 05192560018 - REA To692803

info@csispa.it  
www.csispa.it



AZIENDA CERTIFICATA



Conforme a  
normativa europea  
RED 2014/53/EU

